

Ο ψηφιακός διακόπτης χρονοδιακόπτη L701 είναι ένας χρήσιμος και πρακτικός εξοπλισμός για τον έλεγχο της απενεργοποίησης από τον χρήστη που ρυθμίζει το χρόνο, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας και αποτελεσματικά, καθώς και ευφυή εφέ. Αυτός ο διακόπτης έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως για φώτα δρόμου, διαφημιστικά φώτα, φώτα νέον, εξοπλισμό παραγωγής, ηλεκτρικές οικιακές συσκευές που χρειάζονται ένα τακτικό χρονικό διάστημα. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτόν τον έξυπνο και πολυλειτουργικό διακόπτη, μπορείτε να διαβάσετε τα παρακάτω.



Αυτός ο διακόπτης είναι μίνι σε μέγεθος και ελαφρύ σε βάρος. Είναι 60 mm σε μήκος, 60 mm σε πλάτος και 32 mm σε ύψος, με βάρος μόνο 40g

Αυτός ο ψηφιακός διακόπτης χρονοδιακόπτη L701 υποστηρίζει τη λειτουργία ON / OFF, 16 ON και 16 OFF. Η κατανάλωση ρεύματος είναι 2VA κατ 'ανώτατο όριο. Με οθόνη LCD, μπορεί να δείξει χρονικό διάστημα από 1min έως 168h.

Αυτός ο διακόπτης είναι εύκολος στη λειτουργία. Στο παρακάτω, ακολουθεί η οδηγία λειτουργίας.

1. Για να ξεκινήσετε το διακόπτη: πατήστε το πλήκτρο επαναφοράς. Την πρώτη φορά, αν θέλετε μέχρι σήμερα, παρακαλούμε πατήστε "Clock" στο και, στη συνέχεια, πιέστε D +, H +, M + για να ρυθμίσετε τον αριθμό στην τρέχουσα ώρα.

## 2.Εισάγετε τον προγραμματισμό όπως παρακάτω:

Step	Key	Programming
1	Press "P"	Setting 1 ON time (display 1 on)
2	Press H+/M+	Setting hours and minutes
3	Press D+	to select same every day, or different time each day
4	Press "P"	setting 1 off time (display 1 off)
5	Press H+/M+	setting hours and minutes turn off time
6	Press D+	if you want the same every day, you don't need press this key
7	Repeat step 2-6	set 2-16 on/off time
8	Press "Clock"	end

<b>Βήμα</b>	<b>Κουμπί</b>	<b>Προγραμματισμός</b>
1	Πατήστε P	Προγραμματισμός 1 ON (Πότε θα ανάβει)
2	Πατήστε H+	Ρύθμιση ώρας
3	Πατήστε M+	Ρύθμιση λεπτών
4	Πατήστε D+	Ρύθμιση ημέρας
5	Πατήστε P	Προγραμματισμός 1 OFF (Πότε θα σβήνει)
6	Πατήστε H+	Ρύθμιση ώρας
7	Πατήστε M+	Ρύθμιση λεπτών
8	Πατήστε D+	Ρύθμιση ημέρας
9	Επανάληψη βήμα 1-8	Ρύθμιση 2-16 εάν είναι απαραίτητο και μας χρειάζεται
10	Πατήστε Clock	Τέλος

### **1.Ρύθμιση ώρας -ημέρας**

(Πατάμε ταυτόχρονα το σχήμα του ρολογιού και το H+ για να ρυθμίσουμε την ώρα )

(Πατάμε ταυτόχρονα το σχήμα του ρολογιού και το M+ για να ρυθμίσουμε τα λεπτά )

(Πατάμε ταυτόχρονα το σχήμα του ρολογιού και το D+ για να ρυθμίσουμε την ημέρα )

### **2. Κουμπί Manual**

Έχουμε 3 επιλογές ON=Ανοιχτό, Auto=Αυτόματο, OFF=Κλειστό

### **3. Κουμπί P**

Μπορούμε να κάνουμε 16 διαφορετικές ρυθμίσεις να ανάβει και να σβήνει μόνο του.

(Δηλαδή να ανάβει και να σβήνει 16 φορές την ημέρα αυτόματα.

Ή διαφορετικές ώρες κάθε μέρα

#### **Πατώντας 1 φορά το P γράφει 1 και ON**

(Ρυθμίζουμε την πρώτη εντολή (1) την ώρα και τις ημέρες της εβδομάδος για να ανάβει.)

#### **Πατώντας το P δεύτερη φορά γράφει 1 και OFF**

(Ρυθμίζουμε την πρώτη εντολή (1) την ώρα και τις ημέρες της εβδομάδος για να σβήνει.)

Μπορούμε να συνεχίσουμε το ίδιο μέχρι το 16 εάν το χρειαζόμαστε.

Πατάμε το σχήμα του ρολογιού για αποθήκευση και τέλος

### **Συνδεσμολογία.**

Στις 2 επαφές POWER δίνουμε τροφοδοσία 12V DC (Συνεχές ρεύμα 12 βόλτ)

Στις επαφές Switch περνάμε το ρεύμα για τη λάμπα ή το φωτιστικό που θέλουμε να ανάβει.